




MotionProtect Curtain Jeweller

Detector inalámbrico e IR de movimiento tipo cortina, con ángulo de visión estrecho. Diseñado para su uso en interiores




Se necesita un hub Ajax para su funcionamiento. Encuentre la información detallada sobre el dispositivo en el enlace:

 ajax.systems/support/devices/motionprotectcurtain/



Distancia de detección de hasta 15 m



Ángulos de visión de 6°/90°




Algoritmo de prevención de falsas alarmas




Compensación de temperatura




Clasificación de protección de la carcasa IP54



Hasta 1.700 m de comunicación inalámbrica y bidireccional




Hasta 3 años de funcionamiento con batería preinstalada



Instalación y reemplazo sin complicaciones





Control y configuración remotos a través de la app



Conexión mediante código QR

Ángulos de cobertura de los sensores PIR





Distancia de detección de movimiento

Sensibilidad	Rango de detección de movimiento cuando se activa el procesamiento de señales de correlación*	Rango de detección de movimiento cuando se desactiva el procesamiento de señales de correlación*
Baja	Hasta 6 m	Hasta 11 m
Normal	Hasta 7 m	Hasta 13 m
Alta	Hasta 8 m	Hasta 15 m

*con temperatura ambiente de 23 °C



El procesamiento correlativo de señales (PCS) es un método de protección contra falsas alarmas. El PCS es opcional y puede ser activado en la configuración del detector. Cuando la función está habilitada, el MotionProtect Curtain solo activa una alarma si ambos sensores PIR detectan radiación infrarroja y las señales de los sensores PIR son iguales.



Jeweller

tecnología de comunicación



Jeweller es un **protocolo inalámbrico y bidireccional de la transmisión de datos** que proporciona una comunicación rápida y fiable entre los hubs y los dispositivos. Este protocolo envía alarmas instantáneas con información detallada: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Jeweller admite el **cifrado** y la **autenticación** para prevenir la falsificación, así como el **ping** para monitorear el estado de los dispositivos en tiempo real. Con alcance de comunicación inalámbrica de **hasta 2.000 m**, Jeweller está listo para proteger las instalaciones y ofrecer **la mejor experiencia de usuario** tanto para usuarios finales como para instaladores.

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369, ULC S306	Compatibilidad	Hubs todos los hubs Ajax Repetidores de señal todos los repetidores de señal de radio Ajax
Comunicación con el hub	 Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Depende de la región de venta. Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 20 mW Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos. Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax.	Detección de movimiento	Sensor 2 sensores PIR Distancia de detección de movimiento Hasta 15/13/11 m con PCS desactivado Hasta 8/7/6 m con PCS activado Depende de la configuración de sensibilidad. Sensibilidad 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax. Ángulos de detección horizontal: 6° vertical: 90° Compensación de temperatura sí

Fuente de alimentación	Batería 1 batería CR123A, 3 V Preinstalada. Duración de la batería hasta 3 años	Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +60 °C Humedad de operación hasta 95% Clasificación de protección IP54
Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 134 x 44 x 34 mm Peso 118 g Interruptor antisabotaje sí	Kit completo	MotionProtect Curtain Jeweller Panel de montaje SmartBracket Soporte de montaje lateral 1 batería CR123A Preinstalada. Kit de instalación Guía rápida