

CODE 3®



XCEL™ Sirena

Sirena programable

Beneficio

• XCEL en Programación:

- El interruptor deslizante de 3 niveles se puede programar como independiente, semi-progresivo o progresivo, lo que le brinda más opciones al configurar su sirena
- Las características de programación únicas, que incluyen el bloqueo de los botones auxiliares para nivelar las salidas, le permiten al oficial mantener la vista en la carretera durante períodos de tiempo más largos
- La retroiluminación de los botones se puede ajustar a la preferencia del oficial.
- Programe el cumplimiento de CA T13 con solo pulsar un interruptor

XCEL en la instalación:

- Los activadores positivos o negativos de Park-Kill y Horn-Ring Transfer permiten una fácil instalación en todos los tipos de vehículos
- La notificación visual de las funciones de conmutación y programación facilita la instalación y el servicio.
- Los fusibles y conexiones Plug 'n Play facilitan la instalación y el servicio

XCEL en Solución de problemas:

- La constante prueba de identificación visual de la integridad del altavoz y las funciones de iluminación hacen que el diagnóstico de sirena más rápido del mercado

Tantas
características en un
muy asequible
¡Sirena!

Características de diseño

1 2 Posiciones del interruptor giratorio: modo de espera (ESPERA) Wail, Yelp, tono alternativo, retransmisión de radio

3 Botones manuales de gran tamaño para bocina y bocina de aire 6

345 Interruptores auxiliares programables 11 Fusibles automotrices incorporados 12 Interruptores DIP para configurar conectores de entrada / salida Plug 'n Play

• Wail, Yelp y Alt Tone (Alt Tone puede ser Hyper-Yelp o Hi-Lo)

- El botón auxiliar F puede ser temporizado de 8 segundos o encendido / apagado
- El botón auxiliar E se puede configurar como manos libres y funciona con transferencia de bocina
- El interruptor de 3 niveles se puede dividir en 3A y 3B para la aplicación Park-Kill
- Transferencia de anillo de bocina, anillo de bocina siempre y modo manos libres

- Alerta de luz: audio de bajo volumen cuando los botones están activados
- La sirena debe usarse con ignición

Opciones

- Versión con cable o jack de micrófono
- Sirena sin funciones de luz disponibles

Especificaciones

- Tamaño: 6 1/2 "W x 2 3/4" H x 5 9/16 "D
- Peso: 3.5 libras
- Voltaje de funcionamiento: 10-16 V CC
- Capacidad de salida: 100W o 200W
- Cumplimiento: SAE J1849, 2004/104 / EC y California T13
- Corriente de interruptor de 3 niveles: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3A, Nivel 3B, capaz de 15 Amp cada uno para un total combinado de 50 Amp
- Interruptores auxiliares: Aux A - Aux F capaz de 10 Amp cada uno
- 5 años de garantía