

NX0397/G



NX0397/G CANCELADOR DE LLAMADA CON RFID, CON BOTÓN ILUMINADO

Descripción

El botón iluminado permite registrar la presencia del personal en las habitaciones mediante la pulsación del botón verde.

La señalización luminosa de la tecla indica la presencia del personal sanitario en la habitación.

Incluye un lector de tarjetas RFID para facilitar el registro de la presencia de personal.

Actúa como un periférico en el bus RS485 que se comunica con los terminales de habitación de Helpnex.

Se cablea mediante UTP al bus (1 par para alimentación y 1 par para RS485).

Alimentación

- Nominal 12Vdc. Máximo 15Vdc. Mínimo 9Vdc.
- Consumo : en reposo 22mA; máximo 57mA

Funcionalidades

- Cancelar alarmas
- Presencia enfermera
- Registrar presencia en habitación a través de lector RFID

Características

- 1 tecla iluminada con realimentación táctil y audible
- Señalización acústica
- Comunicación con terminal de habitación: bus RS485
- RFID: 125kHz solo lectura
- Medidas 44 x 44 x 46 mm

